ใบข้อมูลสินค้า

PRODUCT DATASHEET

วันที่ออก: 3 พฤศจิกายน 2569

บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด

02-518-2915 / 081-715-5882



วิทยุสื่อสาร | COMMANDER | ใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร Commander AR-908

฿1,490 ราคาปกติ (รวม VAT) สอบถามราคาพิเศษ

1.2 กก.

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ยี่ห้อ: **COMMANDER**
- รุ่น: **AR-908**
- ประเภท: **Analogue two-way radio**
- จำนวนช่อง (Channels): **200**
- แรงดันไฟฟ้า (Operating Voltage): **7.4VDC**
- อุณหภูมิใช้งาน (Operating Temperature): **-10°C ~ +60°C**
- น้ำหนัก (Weight): **225g (battery and antenna included)**
- ขนาด (Dimension): **121x56x34mm**
- กำลังส่ง (Output Power): **5W**
- ความถี่รับ (Receiver Frequency): **144-147MHz**
- ความไวในการรับสัญญาณ (Sensitivity): **0.25μV**
- แบนด์วิดธ์ (Occupied Bandwidth): **12.5KHz**
- Spurious Response Rejection: **65dB**
- Intermodulation: **>55dB**
- กำลังเสียง (Audio Power): **>500mW**
- Audio Distortion (Receiver): **<10%**

ทำไมต้องเลือกสินค้านี้

เป็นวิทยุสื่อสารสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่มีจุดเด่นเรื่องความทนทานและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติ ประเภทย่านความถี่: ย่านความถี่ VHF 144-147 MHz (สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น) สามารถเปิดแบนด์ VHF CB ได้ กำลังส่ง: มาตรฐาน 5 วัตต์ (ซึ่งสามารถวัดกำลังส่งจริงได้ถึง 8-9 วัตต์ในบางคว...

คำถามที่พบบ่อย

Q: อุปกรณ์ที่มาในกล่องมีอะไรบ้าง

ในกล่อง วิทยุสื่อสาร Commander AR-908 มี: 1. ตัวเครื่อง 1 เครื่อง (รับประกัน 12 เดือน) 2. แบตเตอรี่ 1 ก้อน (รับประกัน 6 เดือน) 3. แท่นชาร์จ 1 แท่น (รับประกัน 6 เดือน) 4. เสาอากาศยา...

Q: วิทยุสื่อสาร Commander AR-908 เหมาะสำหรับใช้งานอะไรบ้างครับ

วิทยุสื่อสาร Commander AR-908 ออกแบบมาสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นและผู้ที่ต้องการติดต่อสื่อสารในระยะไกลอย่างเสถียร ค่ะ เหมาะใช้งานในหลายสถานการณ์เช่น การรักษาความปลอดภัย กิจกรรมกลางแจ้...

Q: ฟีเจอร์พิเศษของ AR-908 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ

Commander AR-908 มีฟีเจอร์พิเศษหลายประการที่ตอบสนองความต้องการของนักวิทยุสมัครเล่น ค่ะ ประการแรก คือหน้าจอ LCD 2 บรรทัดที่แสดงข้อมูลชัดเจนและอ่านง่าย ประการที่สอง มีหน่วยความจำ (Me...

Q: AR-908 สามารถใช้งานกับเสาอากาศและอุปกรณ์เสริมอื่นได้ไหมครับ

ได้ครับ วิทยุสื่อสาร Commander AR-908 มีความเข้ากันได้ดีกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ค่ะ เครื่องมาพร้อมเสาอากาศยางมาตรฐาน แต่สามารถเปลี่ยนเป็นเสาอากาศอื่นที่มีระบบเกลียวเข้ากันได้เพื่อปรับ...

Q: วิทยุ AR-908 มีประกันเท่าไหร่ และติดต่อบริการอย่างไรคะ

วิทยุสื่อสาร Commander AR-908 ได้รับประกันจาก INTERTEC THAILAND ทั้งหมด 1 ปีสำหรับตัวเครื่องค่ะ และชาร์จแบตเตอรี่ได้รับประกัน 6 เดือน โดยประกันนี้คุ้มครองจากข้อบกพร่องในการผลิต แล...

Frequency Stability (Receiver)
5ppm

Current Standby / Working (Receiver)
standby 60mA, working 250Ma

Audio Response Receiver (300-3400Hz)
+7~-12.5dB

ความถี่ส่ง (Transmitter Frequency)
144-147MHz

ชนิดการมอดูเลต (Modulation Type)
FM

Spurious Emission
72dBc

Modulation Noise
<-40dB

Modulation Distortion (Transmitter)
<5%

Frequency Stability (Transmitter)
5ppm

Max Fr. Deviation
≤2.5KHz

Current (Transmitter)
≤1000mA

Audio Response Transmitter (300-3400Hz)
+0.5~-14dB

Adjacent Ch Power
65dB

Channel Spacing
12.5KHz

จอแสดงผล
DOT-MATRIX LCD DISPLAY

คุณสมบัติพิเศษ
Dual band, dual wait, dual standby, Busy channel lock, Scan frequency and CTCSS scan, TOT, ANI, Remote stun/kill/activate, PTT ID, FM radio for 24 channels storage, Battery saving, Scrambler, Multiple types for keys lock setting, Multi-Display mode, DTMF, Backlight brightness setting, COMP, 1750Hz tone, 2 Tone/5 Tone, CTCSS/DCS, VOX

โครงสร้างพิเศษ
Dual aisles (harmonic filtering), Dual power tube (increase crystal life), Double power tubes

แคตตาล็อกผู้นำเข้า
คลิกเพื่อดู Official Brochure

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- ราคา **฿1,490** (รวม VAT)
- ราคาพิเศษ Dealer / สั่งจำนวนมาก
- ออกใบกำกับภาษีได้ทุกยอด
- LINE: @040vgfic โทร 02-518-2915 / 081-715-5882
- จัดส่ง Kerry / Flash Express ทั่วประเทศ
- รับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิต บริการหลังการขายโดย บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
- ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032