ใบข้อมูลสินค้า

PRODUCT DATASHEET

วันที่ออก: 12 พฤศจิกายน 2569

บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด

02-518-2915 / 081-715-5882



ประชาชนทั่วไป (CB) | FUJITEL | ใบอนุญาต NBTC CB 5W

วิทยุสื่อสาร FUJITEL FB-68N

฿1,990 ราคาปกติ (รวม VAT) สอบถามราคาพิเศษ

1.2 กก.

คุณสมบัติทางเทคนิค

กำลัง	5 วัตต์
ช่องความถี่	2 ความถี่
พอร์ตชาร์จ	Type C
ความถี่ (MHz)	245.0000-245.9875
กำลังส่ง (W)	HI: 5W / LO: 1W
จำนวนช่องหลัก (ช่อง)	80
CTCSS Tone (Tone)	50
DCS (Code)	214
ช่องความจำ (ช่อง)	199
ช่องพิเศษ Fujitel Digital (ช่อง)	20
วิทยุ FM (MHz)	87.5-108
แบตเตอรี่ (mAh)	Li-ion 1400
แรงดันไฟฟ้า	DC 7.4V (Li-ion Battery)
ระยะห่างช่องสัญญาณ (KHz)	12.5
ขนาดเครื่อง (MM)	102 x 55 x 33
น้ำหนัก (G)	220

ทำไมต้องเลือกสินค้านี้

ตัวเครื่อง สแตนบาย 2 ความถี่ เครื่อง 5 วัตต์ ชาร์จ Type C

คำถามที่พบบ่อย

Q: อุปกรณ์ที่มาในกล่องมีอะไรบ้าง

ในกล่อง วิทยุสื่อสาร FUJITEL FB-68N มี: 1. เครื่อง 1 เครื่อง (รับประกัน 12 เดือน) 2. แบตเตอรี่แพค 1 ก้อน (รับประกัน 6 เดือน) 3. แท่นชาร์จ 1 แท่น (รับประกัน 6 เดือน) 4. เสาอากาศยาง...

Q: FB-68N ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมหรือแบตเตอรี่รุ่นอื่นได้หรือค่ะ

FB-68N ใช้แบตเตอรี่ Li-ion 1400 mAh และชาร์จผ่านพอร์ต Type-C ที่เป็นมาตรฐานสากลครับ สามารถใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จที่มาในกล่องได้ดีเยี่ยม และจากการออกแบบของ FUJITEL สามารถใช้อุปกรณ์เ...

Q: FB-68N มีการรับประกันแบบไหนค่ะ และถ้าเสีย ศูนย์บริการอยู่ที่ไหน

FB-68N รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อจาก INTERTEC THAILAND ครับ การรับประกันและบริการหลังการขาย ทั้งหมดดำเนินการโดยทีมงาน INTERTEC THAILAND โดยตรง ลูกค้าสามารถติดต่อได้ผ...

Q: FB-68N จัดส่งไปทั่วประเทศได้หรือค่ะ ใช้เวลานานแค่ไหน

ได้ครับ FB-68N จัดส่งทั่วประเทศไทยโดย Flash Express สามารถส่งถึงมือผู้รับภายใน 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่อยู่อาศัย สินค้ามีน้ำหนัก 1200 กรัม ซึ่งจัดอยู่ในหมวดการส่ง Standard ข...

Q: ต้องมีใบอนุญาต กสทช. หรือทำอะไรพิเศษก่อนใช้ FB-68N ค่ะ

ใช่ครับ FB-68N อยู่ในประเภท CB Radio (ประชาชนทั่วไป) จึงต้องมีใบอนุญาตวิทยุ CB 5 วัตต์ ความถี่ 245 MHz จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกระจายภาพและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กส...

ความไวรับสัญญาณ
≤ 0.20 UV (12dB SINAD)

กำลังไฟขาออกสัญญาณเสียง (MW)
≥ 400

กระแสส่ง
HI: ≤ 1200MA / LO: 800MA

กระแสรับ (MA)
≤ 250

ความถี่เบี่ยงเบนสูงสุด (KHz)
≤ 2.5

แบนด์วิดท์ (KHz)
≤ 16

ระบบ VOX (ระดับ)
9

แคตตาล็อกผู้นำเข้า
คลิกเพื่อดู Official Brochure

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- ราคา **฿1,990** (รวม VAT)
- ราคาพิเศษ Dealer / สั่งจำนวนมาก
- ออกใบกำกับภาษีได้ทุกยอด
- LINE: @040vgfic โทร 02-518-2915 / 081-715-5882
- จัดส่ง Kerry / Flash Express ทั่วประเทศ
- รับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิต บริการหลังการขายโดย บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
- ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032

บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
02-518-2915 / 081-715-5882 | LINE: @040vgfic | intertecaffiliate.com
171 ถ.สวนสยาม เขตคันนายาว กทม. 10230
จ–ศ 08:30–17:30 น. | ส 08:30–15:30 น. | Online 24/7 | ราคาและสต็อกอาจเปลี่ยนแปลง

ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032