ใบข้อมูลสินค้า

PRODUCT DATASHEET

วันที่ออก: 11 พฤศจิกายน 2569

บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด

02-518-2915 / 081-715-5882



เครื่อง 0.5 วัตต์ | SPENDER | ไม่ต้องมีใบอนุญาต

วิทยุสื่อสาร Spender รุ่น ID2462

฿1,590 ราคาปกติ (รวม VAT) สอบถามราคาพิเศษ

SPENDER-S | 7.2V | 1.1 กก.

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ความถี่: **245.0000 – 246.9875 MHz**
- ช่องความถี่หลัก: **160**
- ช่องบันทึกความจำ: **40**
- ย่านความถี่ (MHz): **245.0000 - 246.9875**
- จำนวนช่อง: **160 Channels, 39 Free Memories**
- ระยะห่างช่องความถี่ (KHz): **12.5**
- อุณหภูมิใช้งาน: **-20°C ~ +50°C**
- เสถียรภาพความถี่: **±5 ppm (-20°C ~ +50°C)**
- แรงดันไฟฟ้า (V DC): **3.7**
- กระแสไฟฟ้าขณะ Standby (mA): **20**
- ขนาด (กxวxล) (mm): **96 x 58 x 32**
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) (g): **95**
- สี: **Red**
- กำลังส่ง: **Hi: 0.5W / Lo: 0.1W**
- การแผ่คลื่นรบกวน (dB): **63**
- กำลังช่องสัญญาณข้างเคียง (dBm): **< -63**

ทำไมต้องเลือกสินค้านี้

– ความถี่ 245.0000 – 246.9875 MHz. – สำหรับประชาชนทั่วไป – 160 ช่องความถี่หลัก และ 40 ช่องบันทึกความจำเพิ่มเติม – ตัวเครื่องมีทะเบียน ถูกกฎหมาย (ยกเว้นใบอนุญาตพกพา)

คำถามที่พบบ่อย

Q: อุปกรณ์ที่มาในกล่องมีอะไรบ้าง

ในกล่อง วิทยุสื่อสาร Spender รุ่น ID2462 มี: 1. เครื่อง 1 เครื่อง (รับประกัน 24 เดือน) 2. แบตเตอรี่ 1 ก้อน (รับประกัน 6 เดือน) 3. แท่นชาร์จ 1 แท่น (รับประกัน 6 เดือน) 4. เสาอากาศยา...

Q: ID2462 มีฟีเจอร์พิเศษอะไรที่ทำให้คุ้มค่าครับ

Spender ID2462 มีฟีเจอร์ครบครันที่ลูกค่า ได้แก่ Baby Monitor (BBM) สำหรับควบคุมและติดตามเสียง Roger Beep Sound เพื่อเตือนการพูดจบ Battery Saver ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ และ Time-Out Ti...

Q: เครื่อง ID2462 มาพร้อมชุดอุปกรณ์อะไรบ้างคะ

วิทยุ Spender ID2462 มาพร้อมชุดอุปกรณ์ครบครันค่ะ ได้แก่ แบตเตอรี่ 1100 mAh พร้อมแท่นชาร์จ (Adaptor) สายชาร์จ USB เสาอากาศแบบยาวแท่นเก็บเสาท่าน หูฟังพร้อมไมโครโฟน (Small Talk) สายคล...

Q: การรับประกันเครื่องนี้ครอบคลุมอะไรบ้างและติดต่อที่ไหนครับ

วิทยุสื่อสาร Spender รุ่น ID2462 ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี ไม่รวมอะไหล่ / แบตเตอรี่ / แท่นชาร์จรับประกัน 6 เดือนค่ะ หากต้องการเคลมหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ LINE @INTERTEC หรือโทร 0...

Q: การจัดส่งเครื่องไปยังท้องถิ่นใช้บริการอะไรและใช้เวลานานแค่ไหนครับ

INTERTEC THAILAND ใช้ Flash Express ส่งทั่วประเทศครับ ใช้เวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ เหมาะสำหรับผู้ที่รีบกว่า เครื่องจักรจะถูกบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุป้องกันอย่างดี ตรวจสอบก่อนส่ง และมีประ...

ความเบี่ยงเบนความถี่สูงสุด (KHz)
±2.5

ความเพี้ยนขณะส่ง (%)
< 5

ความไวในการรับสัญญาณ
< 0.25µV at 12dB/SINAD

ความไว Squelch (µV)
< 0.158

การคัดเลือกสัญญาณ (dBm)
-65

อินเตอร์โมดูเลชั่น (dB)
65

ความจุแบตเตอรี่ (mAh)
1100

แคตตาล็อกผู้นำเข้า
คลิกเพื่อดู Official Brochure

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- ราคา **฿1,590** (รวม VAT)
- ราคาพิเศษ Dealer / สั่งจำนวนมาก
- ออกใบกำกับภาษีได้ทุกยอด
- LINE: @040vgfic โทร 02-518-2915 / 081-715-5882
- จัดส่ง Kerry / Flash Express ทั่วประเทศ
- รับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิต บริการหลังการขายโดย บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
- ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032

บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
02-518-2915 / 081-715-5882 | LINE: @040vgfic | intertecaffiliate.com
171 ถ.สวนสยาม เขตคันนายาว กทม. 10230
จ–ศ 08:30–17:30 น. | ส 08:30–15:30 น. | Online 24/7 | ราคาและสต็อกอาจเปลี่ยนแปลง

ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032