ใบข้อมูลสินค้า

PRODUCT DATASHEET

วันที่ออก: 22 พฤศจิกายน 2569

บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด

02-518-2915 / 081-715-5882



วิทยุสื่อสาร | SPENDER | ใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร SPENDER HERO-X4

฿2,800 ราคาปกติ (รวม VAT) สอบถามราคาพิเศษ

SPENDER-S | 7.2V | 1.0 กก.

คุณสมบัติทางเทคนิค

- Frequency Cover Range: **144.000 – 146.000 MHz.**
- Free Memories: **199 Channels Free Memories**
- Channel Spacing: **12.5 KHz. / 25 KHz.**
- Operation Voltage: **7.4V DC ± 20%**
- Frequency Stability: **± 5ppm**
- Battery Life: **1200 mAh.**
- Operation Temperature: **-20 °C ~ +55 °C**
- Dimension: **90 x 51 x 28 mm**
- Weight: **180 g (with battery)**
- Color: **Red**
- RF Output Power: **Hi: 5W / Lo: 1W**
- Modulation Mode: **FM (F3E)**
- Max. Frequency Deviation: **± 2.5 KHz.**
- Spurious Radiation: **63 dB.**
- Frequency Stability (Transmitter): **± 5ppm.**
- Audio Distortion (Transmitter): **<5%**

ทำไมต้องเลือกสินค้านี้

รายละเอียดสินค้า - ความถี่ 144.0000 - 146.0000 MHz. สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น - 199 ช่องความถี่หลัก - ตั้งเวลาหน่วง เมื่อกดส่งสัญญาณ - ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปีเต็ม - รองรับ การรับฟังวิทยุ FM Radio ความถี่ 87.5-108.0 MHz. - สามารถตั้งค่าใช้งานโทน CTCSS 51 โทน - สามารถตั้งค่าใช้งานโทน DCS 214 โทน - ส่งส...

คำถามที่พบบ่อย

Q: อุปกรณ์ที่มาในกล่องมีอะไรบ้าง

ในกล่อง วิทยุสื่อสาร SPENDER HERO-X4 มี: 1. เครื่อง 1 เครื่อง (รับประกัน 24 เดือน) 2. แบตเตอรี่ 1 ก้อน (รับประกัน 6 เดือน) 3. แท่นชาร์จ 1 แท่น (รับประกัน 6 เดือน) 4. เสาอากาศยาง 1 ...

Q: วิทยุสื่อสาร SPENDER HERO-X4 เหมาะสำหรับใช้งานอะไรครับ

วิทยุสื่อสาร SPENDER HERO-X4 เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ออกแบบมาสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่มีใบอนุญาต HS/E2 call sign ครับ เหมาะสำหรับการสื่อสารภายในชุมชนวิทยุ การประสานงานเหตุการณ์ฉุกเฉิ...

Q: HERO-X4 สามารถใช้อุปกรณ์เสริมแบบไหนได้บ้างครับ

วิทยุสื่อสาร SPENDER HERO-X4 นั้น เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทันที โดยมีไมโครโฟนบิวท์อินแล้วครับ สำหรับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เช่น หูฟังชนิดต่างๆ ไมโครโฟนภายนอก แบตเตอรี่เสริ...

Q: การรับประกันและบริการหลังการขายเป็นอย่างไรค่ะ

วิทยุสื่อสาร SPENDER HERO-X4 ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี ไม่รวมอะไหล่ / แบตเตอรี่ / แท่นชาร์จรับประกัน 6 เดือนค่ะ หากต้องการเคลมหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ LINE @INTERTEC หรือโทร 02-51...

Q: การจัดส่งสินค้าใช้เวลานานแค่ไหนคะ ค่าส่งเท่าไหร่

INTERTEC THAILAND จัดส่งสินค้าทั่วประเทศโดยใช้บริการ Flash Express ซึ่งเป็นบริการขนส่งที่เชื่อถือได้ โดยทั่วไปสินค้าจะถึงมือลูกค้าภายใน 1-3 วันทำการค่ะ สำหรับรายละเอียดค่าส่งขนส่ง ...

Sensitivity (12dB SINAD)
<0.25µV. @12 dB SINAD

Spurious Response
70 dB.

#
Adjacent Channel Selectivity
70 dB.

Audio Output Power
>500 mW.

Intermodulation
70 dB

Audio Distortion (Receiver)
< 5% 8 Ω Speaker

แคตตาล็อกผู้นำเข้า
คลิกเพื่อดู Official Brochure

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- ราคา **฿2,800** (รวม VAT)
- ราคาพิเศษ Dealer / สั่งจำนวนมาก
- ออกใบกำกับภาษีได้ทุกยอด
- LINE: @040vgfic โทร 02-518-2915 / 081-715-5882
- จัดส่ง Kerry / Flash Express ทั่วประเทศ
- รับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิต บริการหลังการขายโดย บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
- ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032

บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
02-518-2915 / 081-715-5882 | LINE: @040vgfic | intertecaffiliate.com
171 ถ.สวนสยาม เขตคันนายาว กทม. 10230
จ–ศ 08:30–17:30 น. | ส 08:30–15:30 น. | Online 24/7 | ราคาและสต็อกอาจเปลี่ยนแปลง

ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032